

Alimentation 24V

35 W (CH)
EAN 4007841 091835
Réf. 091835



35 W

35 W Power



Plug & Play - facile à installer



Système basse tension



2 Sorties



Fiche secteur IP44



Alimentation IP67



CE



CE

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

La source d'énergie centrale pour ton système d'éclairage. Le bloc d'alimentation constitue le cœur de ton système d'éclairage de jardin 24V. Il suffit de le brancher sur une prise de courant classique de 230 V pour alimenter en toute fiabilité tous les luminaires connectés. Grâce au Plug & Play, le système peut être étendu facilement et à volonté - avec des câbles adaptés de différentes longueurs ainsi que différents raccords. Le bloc d'alimentation est disponible en deux variantes avec une puissance de 35W ou 100W - pour les petits accents ou les grandes mises en scène lumineuses.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	110 x 40 x 30 mm
Garantie du fabricant	3 ans
Variante	35 W (CH)
UC1, Code EAN	4007841091835
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, jardin, terrasse / balcon
Coloris	noir
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier	Matière plastique
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Catégorie de produits	24V-Jardin Accessoires
Anzahl der Ausgänge	2
Geeignet für Konstantspannung	Oui
Geeignet für Konstantstrom	Non
Ausgangsleistung	35 W
Ausgangsspannung	24 V

Accessoires

EAN 4007841 089283	Câble 24V
EAN 4007841 089276	Câble 24V
EAN 4007841 089290	Câble 24V
EAN 4007841 089306	Connecteur en T 24V

24V-Jardin Accessoires

Alimentation 24V

35 W (CH)

EAN 4007841 091835

Réf. 091835



Accessoires

EAN 4007841 089313

Connecteur en croix 24V
